ELECTROCONCEPT

MANUEL D'INSTRUCTION

Merci d'avoir acheter une machine a brouillard SI010. Avant toute utilisation, nous vous conseillons de lire attentivement cette documentation.

Spécification :

Model : SI010
Voltage : 240V 50Hz
Puissance : 800W
Temps de chauffe : 7-8 minutes
Réservoir : 1.5 L
Poids : 5.5Kg (a vide)
Taille :260 X 208 X 235 MM

Lisez attentivement ce manuel si vous voulez que votre machine dure dans le temps!

Attention :

- Ne pas faire déborder le liquide. Risque de panne importante.
- Laissez cette machine propre et sèche.
- Prévu pour une utilisation intérieur seulement.
- Laissez une distance de sécurité d'1m environs entre la machine et toutes substances inflammables.
-Toujours débranchez La SI010 avant de remplir le réservoir.
-Débranchez la SI010 une fois que vous ne vous en servez plus.
-Ne pas utiliser en milieux humides.
-Ne pas laisser les enfants jouer avec la SI010 ou le liquide a fumé.

-Ne pas remplir le réservoir avec un liquide inflammable.

-Mettre que du liquide de qualité dans la SI010.
-<u>Ne jamais faire tourner la SI010 à vide.</u>

<u>A réception</u> de votre machine, vérifiez les équipements :

- Le manuel d'utilisateur
- le cordon d'alimentation
- la Télécommande ZC-6 (option)

Avant toute mise en route vérifiez qu'il n'y a pas de dommage visible sur la machine.

Mise en route :

-Placez la SI010 sur une surface plane et remplissez le réservoir. Attention ne pas déborder !!! Cela pourrais causer des dommages irréparable non couvert par la garantie.
-Revisser le bouchon.
-Connectez la télécommande.
-Branchez le cordon d'alimentation
-Mettre en route la SI010 avec l'interrupteur à l'arrière.
-Une led rouge s'allume.
-Apres un temps de chauffe de 7-8 mm la led verte s'allume. La machine est opérationnelle.
-La SI010 est contrôlé avec la Télécommande ZC-6 livré.
-Une fois le réservoir vide il est impératif de ne pas faire tourner la pompe à vide, sous risque de dommage non couvert par la garantie.
-Pour refaire le plein de la machine, il est impératif de la débrancher.

Maintenance :

Nettoyer le corps de chauffe de la SI010 toutes les 40 heures environs.
- Pour cela préparez un mélange de 80% d'eau déminéralisé et 20% de vinaigre blanc.
- Nettoyez le filtre au vinaigre blanc pure.
- remplissez le réservoir du mélange vinaigre + eau.
- faire fonctionner la SI010 jusqu'à qu'il n'y ai plus de liquide.
- Remettre du liquide à fumé dans le réservoir (s'assurer qu'il n'y ai plus de mélange dans le réservoir)
- faire fonctionner la machine jusqu'à ce que le mélange de nettoyage disparaisse du corps de chauffe.

La Télécommande ZC-6 (option):

-Le bouton rotatif Timer, choisi l'intervalle entre chaque utilisation de production de brouillard : 10 Seconds -> 200 Seconds

-Le bouton rotatif Volume, choisi la densité de brouillard à produire : 0->100%

-Pour actionner le Timer, poussez le bouton jaune Timer

-Pour actionner le mode brouillard continu, poussez le bouton rouge continu (vous devez réglez une densité de brouillard avec le rotatif).

-Le bouton vert permet de produire manuellement une production de brouillard maximum.

Electroconcept SARL
La Roche
69620 LETRA